入户报警器

WS-601A 型



入户报警器具备 4G 公网通信和 LoRaMesh 自组网通信能力，可接收雨量站传来的实时雨量和其它预警信息进行显示和播报。当收到报警信号时，可通过声、光、语音、数据显示的报警形式及时发出报警信号。

入户报警器可搭配本公司多种集成 LoRaMesh 的监测设备使用组成本地报警网络，起到一处监测多点报警的效果。

产品特点

数据接收：具有实时接收显示降雨、水位，可扩展温度显示；
信息显示：具有公历、农历、时间等日常信息显示功能；
报警语音：预制了强降雨、洪水、滑坡、崩塌、泥石流多种报警音；
供电切换：支持交直流双供电，停电自动切换；
状态指示：具有通信状态指示和电源状态指示功能；
报警取消：支持按键打断报警；
亮度适应：具有夜间模式，可自动调整显示亮度；
自动校时：具有网络校时功能。

应用案例



产品参数

具有雨量或位移等监测要素的显示及预警功能，具有时钟、电源状态、通信状态等显示功能	
状态上传间隔	0s～72h
输出功率	2W
报警信号源	支持本地报警、平台报警、一键报警等多种报警信号源
通讯要求符合	《地质灾害监测数据通讯技术要求》
通信方式	NB-IoT/LoRa/α/2/4/5G
输出参数	可通过面板显示万年历、室内温度、降雨量、报警等级信息
供电方式	采用太阳能供电系统、内置电池、220V交流电三种供电电源，停电自动切换
交流电参数	AC100-240V，50/60Hz
太阳能供电参数	锂电池3.7V/10000mAh，太阳能板10W；内置锂电池3.7V/1000mAh
预置报警音	内部预置了崩塌、滑坡、泥石流多种场景多种等级的报警音

入户报警器获得自然资源部地质灾害技术指导中心出具的《地质灾害监测预警普适性仪器设备试用证明》。